



Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G2 31W 3400lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Détecteur De Mouvement Et De Lumière - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 237426 |
| EAN | 8718699962715 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x58 |
| Puissance (W) | 31 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3400 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109.7 |
| Facteur de puissance | >0.80 |
| Longueur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| EOC8 | 96271500 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Gamme | WT120C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**